

IT Essentials 5.0

3.1.4.5 Лабораторна робота - встановлення плат адаптерів

Вступ

Роздрукуйте і виконайте цю лабораторну роботу.

Під час цієї лабораторної роботи буде встановлено мережну плату, плату бездротової мережі і плату відеоадаптера.

Устаткування, що рекомендується

- Комп'ютер з встановленими блоком живлення, системною платою і приводами.
- Мережна плата (NIC).
- Плата бездротової мережі.
- Плата відеоадаптера.
- Гвинти для плат адаптерів.
- Антистатичний килимок і браслет.
- Набір інструментів.
- Керівництво до материнської плати.

Крок 1

Гніздо розширення якого типу сумісне з мережною платою?

Знайдіть сумісне гніздо розширення для мережної плати на системній платі.

Видаліть кришку з гнізда у задній частині корпусу, якщо потрібно.

Сумістіть мережну плату з гніздом розширення.

Акуратно натисніть на мережну плату, щоб вона повністю стала на місце.

Закріпіть мережну плату, прикріпивши до корпусу монтажну скобу для ПК, за допомогою гвинта.

Крок 2

Гніздо розширення якого типу сумісне з платою бездротової мережі?

Знайдіть сумісне гніздо розширення для плати бездротової мережі на материнській платі.

Якщо потрібно, видаліть кришку з гнізда у задній частині корпусу.

Сумістіть плату бездротової мережі з гніздом розширення.

Акуратно натисніть на плату, щоб вона повністю стала на місце.

Закріпіть плату бездротової мережі, прикріпивши до корпусу монтажну скобу для ПК, за допомогою гвинта.

Крок 3

Гніздо розширення якого типу сумісне з платою відеоадаптера?

Знайдіть сумісне гніздо розширення для плати відеоадаптера на системній платі.

Якщо потрібно, видаліть кришку з гнізда в задній частині корпусу.

Сумістіть плату відеоадаптера з гніздом розширення.

Акуратно натисніть на плату, щоб вона повністю стала на місце.

Закріпіть плату відеоадаптера, прикріпивши до корпусу монтажну скобу для ПК, за допомогою гвинта.

Лабораторна робота завершена. Запросіть інструктора для перевірки вашої роботи